

Lieferumfang



Anschlussübersicht



Tel.: 06047 3869000 Fax: 06047 3869001 Web: www.yplay.de E-Mail: beratung@yplay.de

YplaY

FRITZ!Box 7530

ONT verbinden, Modell: Genexis oder Nokia (je nachdem welches Gerät installiert wurde)



Schließen Sie das Netzwerkkabel an die gelbe Buchse LAN Ihres ONT (Nokia) an.

Yplay Germany GmbH Die Weidenbach 6 63674 Altenstadt

Tel.: 06047 3869000 Fax: 06047 3869001

Schließen Sie nun das Netzteil an die Buchse **POWER** und das andere Ende an das Stromnetz an.

Web: www.yplay.de

E-Mail: beratung@yplay.de

Drücken Sie die Powertaste. Leuchten die beiden LED´s Power und PON dauerhaft, ist der ONT konfiguriert.

YplaY

Seite 2/10

YplaY

FRITZ!Box 7530

Netzwerkkabel anschließen



4

Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an den LAN 1 - Anschluss Ihrer FRITZ!Box an.

Netzteil anschließen



5

Schließen Sie das Netzteil Ihres Routers an die Buchse **POWER** Ihrer FRITZ!Box an und stecken Sie es an eine Steckdose. HINWEIS: Der Router startet nun. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Minuten. **Bitte ziehen Sie währenddessen kein Kabel aus dem Router!** Leuchten die LED's Power/DSL und WLAN dauerhaft, ist die automatische Konfiguration abgeschlossen.

Yplay Germany GmbH Die Weidenbach 6 63674 Altenstadt

Tel.: 06047 3869000 Fax: 06047 3869001 Web: www.yplay.de E-Mail: beratung@yplay.de

YplaY

Telefonie

Schnurlostelefone anmelden

- Starten Sie Ihr Telefon.
- Wenn Sie ein **FRITZ!Fon** haben, drücken Sie die Taste "Connect/WPS" an der FRITZ!Box. Die LEDs "WLAN", "DECT" und "Connect" blinken und das FRITZ!Fon wird sofort angemeldet.
- **Telefone anderer Hersteller** bringen Sie zunächst in Anmeldebereitschaft und geben die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert "0000"), bevor Sie die Anmeldung mit der Taste "Connect/WPS" abschließen.





Telefon per Kabel anschließen

Sie können Telefone per Kabel anschließen. Die andere "FON"-Buchse muss frei bleiben.

<text>

*Bildquelle: AVM

An Ihrer FRITZ!Box befinden sich zwei analoge Telefonanschlüsse (FON). Einmal mit TAE-Stecker (seitlich) und ein weiterer mit RJ11-Stecker. Beide Anschlüsse können NICHT gleichzeitig verwendet werden!

Yplay Germany GmbH Die Weidenbach 6 63674 Altenstadt

Tel.: 06047 3869000 Fax: 06047 3869001

Web: www.yplay.de E-Mail: beratung@yplay.de





- 1. Aufrufen des Routers über die Adresse *fritz.box*, 169.254.1.1, oder 192.168.178.1
- 2. Installations-Assistenten abbrechen/beenden.

0	🔏 fritz.box	1.			⊠ ☆	\ ⊡	۲	≡
	FRITZ!Box 7	7530		FRITZ!NAS	MyFRITZ!			:
	Herzlich Willkommen							
	Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZIBox. In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZIBox übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZIBox oder in einem kompatiblen Speedport- Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: Einstellungen übernehmen. Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.							
					Weiter	2. Abbreche	'n	
	Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.							
			Assistent beend	en Ass	istent fortse	etzen		

Erweiterte Ansicht der Fritzbox aktivieren.

FRITZ!Box 7530	FRITZINAS MyFRITZI
Übersicht	()
Modell: FRITZIBox 7530 Aktueller Energieverbrauch: 20 %	FRITZ!OS: 07.12 - Version aktuell
Verbindungen	Anschlüsse
Internet nicht verbunden Telefonie Keine Rufnummern eingerichtet	DSL unterbrochen, Diagnose aufrufen WAN nicht verbunden LAN verbunden (LAN 1) WULAN an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZIBox 7530 LC DECT aus USB kein Gerät angeschlossen
Anrufe heute: 0 mehr	Anrufbeantworter heute: 0 mehr
Keine Anrufe vorhanden	Anrufbeantworter deaktiviert
Heimnetz aktiv:1 mehr	Komfortfunktionen
NEBNE099 LAN	Telefonbuch 1 Telefonbuch vorhanden Speicher (NAS) 344 kB genutzt, 355 MB frei Kindersicherung bereit
>	
Abmelden 19m 55s	
Kennwort ändern	
Erweiterte Ansicht	
FRITZINAS	
MyFRITZ!	

YplaY



- 1. In der Navigationsleiste den Reiter **Internet** aufrufen.
- 2. Zugangsdaten auswählen.
- 3. Internetzugang aufrufen.
- 4. Bei Internetanbieter weitere Internetanbieter und andere Internetanbieter auswählen.
- 5. Anschluss an externes Modem oder Router auswählen.
- 6. Die Internetverbindung wird von der Fritzbox selbst aufgebaut.

FRITZ!	FRITZ!Box 7530	FRITZINAS	MyFRITZ!
	Internet > Zugangsdaten		
Internetzugang 3. AVM-Dienste			
Obersicht Online-Monitor Zugangsdaten Fitter Freigaben McGUT21 Kunte	Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen. Internetanbieter Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Internetanbieter internetanbieter anderer Internetanbieter Name		
MyFRIIZ:-Konto	Anerhiuse		
Heimnetz	 Telefonie Auschiuss Heimnetz		ernetverbindung genutzt.
L DECT	Anschluss an ein Kabelmodern (Kabelanschluss) Michter Stedense Zummer die EDITZID zu Eine "MAN" zu die Kabelmeiden der die die Internetienten bestellte einen bestell		
 Diagnose System Assistenten 	Wanien sie diesen Zugang, wenn die Hrit Zulsox über "WAN" an ein Nabelmodem, das die internetverbindung herstellt, angeschlossen ist.		
	Betriebsart		
Ansicht Standard Inhalt Handbuch	Geben Sie an, ob die FRITZ/Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt. Internetverbindung selbst aufbauen Bie FRITZ/Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung, Die Firewall bleibt dabei aktiviert. 		

- Downstream und Upstream Ihres Tarifs einstellen. (Falsche Eingaben können Störungen an dem Anschluss verursachen)
- 2. Reiter Verbindungseinstellungen ändern öffnen.
- 3. VLAN aktivieren und VLAN-ID 10 hinterlegen.
- 4. IP-Adresse wird automatisch über DHCP bezogen.

Ephr7/	FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZI
	Internet > Zugangsdaten
 Übersicht 	Internetzugang AVM-Dienste
Internet ^	Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind hereite auf die am häufigsten verunendeten Warte eingestellt. Rei Bedarf hönnen Sie diese Warte veröndere
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte Online-Monitor Die derbindungsgeschwindigkeit	
Zugangsdaten	Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.
Filter	Downstream 1000 MBit/s 1.
Freigaben	Upstream 1000 MBit/s
MyFRITZ!-Konto	Verbindungseinstellungen ändern * 2.
📞 Telefonie	VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VI AN-ID erfordedich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
🖵 Heimnetz	VLAN für den Internetzugang verwenden 3.
🗇 WLAN	VLAN-ID 10
📙 DECT	IP-Einstellungen
🚱 Diagnose	IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen 4.
 System 	DHCP-Hostname fritz.box
S Assistenten	IP-Adresse manuell festlegen
	Subnetzmaske
	Standard-Gateway
Ansicht: Standard Inhalt Handbuch	Primärer DNS-Server





- 1. Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen aktivieren.
- 2. Die Einstellungen übernehmen.

Ephr71	FRITZ!Box 7530	FRITZINAS	MyFRITZ!	:
	Internet > Zugangsdaten			?
	Internetzugang AVM-Dienste			
Übersicht	VLAN für den Internetzugang verwenden			
Internet ^	VLAN-ID 10			
Online-Monitor	IP-Einstellungen			
Zugangsdaten	IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen			
Filter	DHCP-Hostname fritz.box			
Freigaben	O IP-Adresse manuell festlegen			
MyFRITZ!-Konto	IP-Adresse			
C Telefonie	Subnetzmaske			
Heimnetz	Standard-Gateway			
🗇 WLAN	Primārer DNS-Server			
DECT	Sekundärer DNS-			
DECT	Server			
C Diagnose	PPPot-Passtnrough			
() System	Achtung:			
Massistenten	Es entstehen zusätzliche Kosten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden.			
	Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)			
Ansicht Standard Inhalt Handhuch	Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen 1.			
Rechtliches Tipps & Tricks Newsletter avm.de		2.	Obernehmen Abbre	chen

Telefonie einrichten

- 1. In der Navigationsleiste **Telefonie** auswählen.
- 2. Eigene Rufnummern aufrufen.
- 3. Anschlusseinstellungen auswählen.
- 4. Telefonieverbindung -> Einstellungen ändern aufrufen.
- 5. Unter Verbindungseinstellungen für DSL/WAN befinden sich die VLAN-Konfigurationen.
- 6. VLAN für die Internettelefonie aktivieren.
- 7. VLAN-ID 20 hinterlegen.
- 8. Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC) aktivieren.

EphrZ.	FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZI
	Telefonie > Eigene Rufnummern 3.
O Descripti	Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung
Obersicht	Telefonieverbindung
Internet	Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die
📞 Telefonie 1. 🔨	letetonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrucklich von Ihrem internetanbieter vorgegeben wird.
Anrufe	
Anrufbeantworter	ninwess: Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern >
Telefonbuch	Rufnummern" vornehmen.
Weckruf	🗹 Faxübertragung auch mit T.38
Fax	Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZIBox dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.
Pufbahandlung	Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
The second	Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZIBox weiterleitet. FRITZIBox hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.
Telefoniegerate	Portweiterleitung aktiv 5 Min. v
Eigene Rufnummern 2.	halten alle
🖵 Heimnetz	Verbindungseinstellungen für DSL/WAN 🔺 5.
🛜 WLAN	6. Di /LAN für Internettelefonie wird benötigt
L DECT	Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fallen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihrem Internettelefonieanbieter.
Os Diagnose	VLAN-ID 20 7.
Surtam	PBit 0
G System	8. 🔽 Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)
» Assistenten	Die erforderlichen Angaben für die separate Telefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
Produkted an Alexandra	Geben Sie die Werte tur die AIM-Einstellungen ein.

- 1. Zugangsdaten werden nicht benötigt.
- 2. IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen.
- 3. Einstellungen übernehmen.

	Telefonie > Eigene Rufnummern		
	Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung		
Übersicht	Telefonie aktiv.		
Internet	Portweiterleitung aktiv 5 Min. 🗸		
📞 Telefonie 🛛 🔨	halten alle		
Anrufe	Annie Verbindungseinstellungen für DSL/WAN A		
A	✓ VLAN für Internettelefonie wird benötigt		
Anruibeantworter	sitte beachten sie, dass nur in settenen Fallen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhatten sie von inrem internettelefonieanbieter.		
Telefonbuch	VLAN-ID 20		
Weckruf	PBit 0		
Fax	✓ Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)		
Rufbehandlung	Die erforderlichen Angaben für die separate Telefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.		
Teleferinerite	Geben se die werte fur die Arm-Einstellungen ein.		
Telefoniegerate	Vri 1		
Eigene Rufnummern	VCI 32		
🖵 Heimnetz	Werden Zugangsdaten benötigt?		
🛜 WLAN	et O		
L DECT	• Nein 1.		
	Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Sie für die separate Telefonieverbindung keine Zugangsdaten benötigen.		
C Diagnose	IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen 2.		
() System	Bei dieser Einstellung wird das Protokoll "Bridged (Routed Bridge Encapsulation)" verwendet.		
🚮 Assistenten	O IP-Adresse manuell festlegen		
Rechtliches Tipps & Tricks		3. Übernehmen	
Newsletter avm.de			

YplaY





Rufnummern einrichten

Um die Telefonie an dem YplaY-Anschluss nutzen zu können, müssen Sie einige Konfigurationseinstellungen vornehmen. Die Einstellungen können je nach Router-Modell variieren. Aktivieren Sie die erweiterte Ansicht (In der Oberfläche oben rechts 3 untereinander liegende Punkte) Jetzt müssen die Rufnummer(n) auf Ihrem Router hinterlegt werden. Auf der Fritzbox-Oberfläche unter Telefonie -> Eigene Rufnummer -> Neue Rufnummer können Sie die Rufnummer(n) mit folgenden Daten eingeben:

IP-basierter Anschluss

Die Weidenbach 6

63674 Altenstadt

FRITZ!Box 7530			FRITZ!NAS	MyFRITZ!
Telefonie >Eigene Rufnummern				(?)
Rufnummern Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung			
Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnumme	ern einrichten und bearbeiten.			
Status Rufnummer 🔷	Anschluss 🔷	Anbieter 🗘	Vorauswahl 🗘	
		Es sind keine Rufnummern eingerichtet		
			List	e drucken Neue Rufnummer

Telefonie-Anbieter: SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummer(n)

Tel.: 06047 3869000

Fax: 06047 3869001

FRITZ!Box 7530		FRITZ!NAS MyFRITZ!
Rufnummer eintragen		
Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnumme Anmeldedaten Telefonie-Anbieter <u>SIP-Trunking mit unterschiedlicher</u>	und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein. Rufnu Y	
Bitte fügen Sie alle Rufnummern des SIP-Trunking-Anbieters hinzu	die Sie Telefoniegeräten an der FRITZIBox zuweisen möchten.	
Rufnummer für die Interne Rufnummer in der FRITZ!Box** 060473869000 3869000	×	
Weitere Rufnu	nmer	
Geben Sie in dieser Spatte bitte die Rufnummer für die Anmeldung Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderz **Interne Rufnummer in der FRITZIBOX Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne S Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern unter "Eigene Rufnummer" über die Schaltfläche "Neue Rufnum	in. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich bena ichen. ynderzeichen ein. nlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Ru er ^{er} einrichten.	nnt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Ifnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später
Zugangsdaten		
Kennwort xvz		
Registrar sip.yplay.de		
Proxy-Server		
STUN-Server		
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:		
Ortsvorwahl 06047		
Rufnummernformat •		Weiter Abbrechen
olav Germany GmbH		Seite 9/10

Web: www.yplay.de

E-Mail: beratung@yplay.de





Wählen Sie die Einstellungen entsprechend der Abbildungen.

FRITZ!Box 7530	FRITZINAS	MyFRITZ!
Rufnummer eintragen		
Proxy-Server		
Rufnummernformat • Rufnummernformat		
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:		
Landesvorwahl 💿 Keine 🔘 Ohne Präfix (49) 🔘 Mit Präfix (0049)		
Ortsvorwahl O Keine O Ohne Präfix 💿 Mit Präfix (0)		
🗹 Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.		
✓ Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.		
Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (internationale Vorwahl 011 statt 00)		
🗌 Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln		
☑ Anbieter unterstützt das Setzen beliebiger eigener Rufnummern (CLIP no screening)		
Suffix für Rufnummern		
Weitere Einstellungen ▲		
Weitere Einstellungen zur Rufnummer		
DTMF-Übertragung Automatisch 🗸		
Rufnummernunterdrückung CLIR über Display- und Usernamen 💙 (CLIR)		
Rufnummerübermittlung Rufnummer im Display- und Usernamen 💙		
Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235		
Pakataräßa in Millisakundan 20 v		
in Senderichtung		Weiter Abbrechen

FRITZ!Box 7530		FRITZ!NAS MyFRITZ!
Rufnummern speichern		
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer ein	ngegeben:	
Anbieter	SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern	
Rufnummer für die Anmeldung	3869000	
Benutzername	004960473869000	
Registrar	sip.yplay.de	
Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZIBox gespeic	chert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die d	eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.
		Zurück Weiter Abbrechen

FRITZ!Box 7530		FRITZ!NAS MyFRITZ!
Rufnummern prüfen		
Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnumme	reingegeben:	
Anbieter	SIP-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern	
Rufnummer für die Anmeldung	3869000	
Benutzername	004960473869000	
Registrar	sip.yplay.de	
Die Anmeldedaten wurden gespeichert.		
		Zurück Weiter Abbrechen

Übernehmen Sie diese Einstellung. Danach folgt eine Überprüfung der SIP-Konfigurationsdaten. Jetzt kann der Router an unserem Anschluss verwendet werden.

Yplay Germany GmbH Die Weidenbach 6 63674 Altenstadt

Tel.: 06047 3869000 Fax: 06047 3869001 Web: www.yplay.de E-Mail: beratung@yplay.de